Futaba



アップデート内容説明書

CIU-2/3 を使用した GYA573 のアップデート

CIU-2 または CIU-3 を使用して、PC から GYA573 をアップデートします。 *アップデートには、以下のものが必要です。 ●インターネットに接続可能な PC

- CIU-2 または CIU-3 (別売)
- アップデート用 DSC コード (別売)
- 受信機用バッテリー

① GYA573 のアップデートファイルをダウンロード

GYA573 のアップデートファイルを、Futaba WEB (https://www.rc.futaba.co.jp/support/) より、お持ちの PC にダウンロードします。







③ CIU の選択(スピード)

GYA573の起動時に、アップ デートに使用する CIU-2 または CIU-3 にあった転送スピードを 選びます。

[選択方法]

GYA573 の MODE SW を押しながら 電源を ON ⇒ Mode LED 赤点灯⇒約 4 秒後紫点灯、Data LED 赤点灯になっ たら MODE SW を離す。

GYA573 の MODE SW を押しながら 電源を ON ⇒ Mode LED 赤点灯⇒約 4 秒後**紫**点灯、Data LED <mark>赤</mark>点灯、更 にそのまま MODE SW を約4秒押 続け、Data LED 緑点灯になったら MODE SW を離す。

[転送スピード設定後の LED 表示]

CIU	Mode LED	Data LED
CIU-2 Low speed	朱 노 마	<mark>赤</mark> 点灯
CIU-3 High speed	米県以	禄点灯

④アップデートの実行
PC にダウンロードしたアップ デートファイルをクリックし て、GYA573 のアップデートを 実行します。
▲注意 ◎アップデート中は、絶対に電源を OFF したりバッテリーを取り外さ

ないでください。GYA573 が故障 する可能性があります。

PC 側	1	
▲ Update × 書き込み中です		د بر بر
D927-H1985 OK をクリックして終了 Update × ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	▼ CIU-2 でアップデート完了 Mode LED 高灯 Data LED 小 「 していろ でアップデート完了 CIU-3 でアップデート完了 Mode LED 高灯 Data LED 急灯 している している してい してい してい してい してい してい してい してい	[7 C Low Hig
エラー エラー このような このような ごのような ごのような<	ー表示 は状態になった場合、はじめからアップ やりなおしてください。再度失敗する場 ップデートファイルを再ダウンロードし い。 CIU-2 でアップデート失敗	
アップゲートする製品が接続されていません OK ブラー ズラー メ 使続された製品はアップゲート対象製品ではありません OK	Data LED 赤点灯 レビング レスズ Futaba Futaba Futaba CIU-3 でアップデート失敗 Mode LED 赤点灯 Data LED 緑点灯	※ フロフォトした

CIU-2/CIU-3 どちらの転送ス ピードもアップデートが正常に 完了すると、Mode LED ⇒ 青点 灯になります。	⑥アップデート完了
	CIU-2/CIU-3 どちらの転送ス ピードもアップデートが正常に 完了すると、Mode LED ⇒ 青点 灯になります。

[アップデート正常完了時の LED 表示]

CIU	Mode LED	Data LED
CIU-2 Low speed	青点灯	赤点灯
CIU-3 High speed		緑点灯

「アッフテート矢敗時の LED 表示

CIU	Mode LED	Data LED
CIU-2 Low speed	土 上 /7	<mark>赤</mark> 点灯
CIU-3 High speed	亦息以	緑点灯

※アップデート中の異常について
アップデート中にケーブルが抜
けたり、接触不良が起きた場合、
アップデートが途中で停止しま
す。その場合は、再度アップデー
トを最初からやり直してくださ
い。
なおアップデートできない場合
は、Futaba カスタマーサービス
までご相談ください。

T16IZ/T16IZS/T26SZ を使用した GYA573 のアップデート

必要なもの



アップデート手順

 アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

https://www.rc.futaba.co.jp/support/software/



2. ダウンロードしたアップデートファイル(zip 圧縮形式)を展開(解凍)します。

- **3.**「FUTABA」というフォルダが作成されますので、そのフォルダ を microSD カードにコピーします。
- **4.**「FUTABA」というフォルダをコピーした microSD カードを 送信機に挿入します。
- 5. 図のように GYA573 と送信機を接続します。



- 6. 送信機の電源を ON し、システムメニューから [アップデート]を開きます。[ジャイロアップデート]⇒[GYA573]をタップ します。
 - ※ CRSF が ON になっている時はアップデートの項目が表示されません。リンケージメニューのシステムタイプで CRSF を OFF にしてから実行してください。



T26SZ の画面

7. SWを押したまま受信機電源を ON します。

デートモードに入れます。



9.送信機の[アップデート]ボタンをタップします。



10. アップデートが開始されます。



 〇アップデート中は、絶対に電源を OFFしたりバッテリーを取り外さ ないでください。GYA573 が故障 する可能性があります。

11.終了すると、以下の表示になります。

ジャイロアップデート Model 1 コンディション1 1000 7.3V	
アップデートが成功しました	
アップデート	
GYA573 アップデート完了 Mode LED 青点灯 Data LED 緑点灯	
エラー表示 てのような状態になった場合、はじめからアップ デートをやりなおしてください。再度失敗する場	※アップデー
合は、アップデートファイルを再ダウンロードし てください。	アップデー けたり、接触 アップデー
アップデート失敗 Mode LED 赤点灯 Data LED 緑点灯	す。その場合 トを最初から い。 なおアップラ は、Futaba

※**アップデート中の異常について** アップデート中にケーブルが抜 けたり、接触不良が起きた場合、 アップデートが途中で停止しま す。その場合は、再度アップデー トを最初からやり直してください。 なあアップデートできない場合 は、Futaba カスタマーサービス までご相談ください。

Ver 5.2

ロール・フラット機能の ON/OFF CH で、オート・リカバリ・モードを ON した場合の動作を改善しました。